



Nur für die erste Bereitstellung.
Austausch eines Knotens siehe
Austauschanleitung für ztC Edge-Knoten.

Für die Bereitstellung sind die folgenden Komponenten erforderlich:

Komponenten vom Benutzer



Monitor
(HDMI)



Tastatur
(USB)



Netzwerkabel
(2)



PC oder Laptop
mit Netzwerk-
verbindung



1/8-Zoll-Schlitz-
schraubendreher
(bei Montage)



Kreuzschlitzschrau-
bendreher Nr. 2
(bei Montage)

**Einstellungen beim Netzwerkadministrator erfragen.
Bei Verwendung von DHCP ist nur eine statische
System-IP-Adresse erforderlich.**

System-IP-Adresse
(statische erforderlich) --- · --- · --- · ---

IP-Adresse Knoten 0 --- · --- · --- · ---

IP-Adresse Knoten 1 --- · --- · --- · ---


Gatewayadresse --- · --- · --- · ---

Netzwerkmaske --- · --- · --- · ---

DNS-Server --- · --- · --- · ---

(System- und Knoten-IP-Adressen müssen sich im selben
Subnetz befinden.)

Komponenten von Stratus




ztC Edge-Knoten (2)




Netzwerkabel (2)



Netzadapter (2)




DIN/Wandmontageplatten
für Netzadapter (2)




GummifüÙe (8)




Netzwerkabel
(blau und gelb)



DIN-Schienen-
montageplatten
für ztC Edge (2)



DIN-Schienenmon-
tagehalterungen für
ztC Edge (6)



Wandmontage-
halterungen für
ztC Edge (4)



M3*4L
Flachkopfschrauben
mit Phillips-
Kreuzschlitz (18)




M3*5L
Rundkopfschrauben
mit Phillips-
Kreuzschlitz (8)

Versionshinweise und Dokumentationen zum ztC Edge finden Sie unter <http://ztcedgedoc.stratus.com>.
Um Zugriff auf weitere ztC Edge-Ressourcen zur Selbsthilfe zu bekommen, darunter Wissensdatenbank-
Artikel und Softwaredownloads, besuchen Sie den Stratus-Kundendienst unter
<http://www.stratus.com/support>.



1

Tastatur und Monitor an einen Knoten anschließen, dann Strom anschließen.




2

Der Knoten wird automatisch eingeschaltet. Andernfalls Ein/Aus-Taste drücken. Warten, bis der Knoten startet, und den Anleitungen auf dem Bildschirm folgen. (Ein eventueller Signalton des Knotens beim Starten ist normal.)




3

Nach Aufforderung das blaue und das gelbe Netzkabel vom ersten Knoten mit dem zweiten Knoten verbinden, dann Port P1 an jedem Knoten mit dem vorhandenen LAN verbinden. Strom an den zweiten Knoten anschließen und überprüfen, dass dieser eingeschaltet wird.




4 Bis zu 15 Minuten warten, bis das System die Adresse `http://nnn.nnn.nnn.nnn` anzeigt und an beiden Knoten die SYS-LED blinkt. Adresse für Schritt 5 notieren.




`http:// --- . --- . --- . ---`

5 Bei einem mit dem LAN verbundenen PC oder Laptop einen Webbrowser öffnen und die Adresse aus Schritt 4 eingeben, um mit der Konfiguration des Systems fortzufahren. Mit Standardbenutzername und -kennwort „admin“ anmelden. EULA und Konfigurationsbildschirme bestätigen.



6 Im Lizenz-Bildschirm dem Link zur Systemregistrierung folgen und dauerhaften Lizenzschlüssel herunterladen. Siehe separates Registrierungsblatt mit BESTANDSKENNUNG und Anleitungen. Lizenzschlüssel auf dem System installieren, um die Bereitstellung abzuschließen.




Empfohlen

Vor Verwendung des Systems sicherstellen, dass die neueste Software ausgeführt wird. Ausführliche Informationen finden Sie in den Versionshinweisen. Software verfügbar unter <https://www.stratus.com/services-support/downloads>.

Optional

Tastatur und Monitor trennen. Bei beiden Knoten die unverlierbaren Schrauben an den Stromanschlüssen mit einem 1/8-Zoll-Schlitzschraubendreher anziehen.



Optional

DIN-Schienenhalterung oder Wandhalterung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2 an jedem Knoten befestigen. Oder bei freistehenden Knoten GummifüÙe anbringen.

